4. Electrical Parts List

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
601		**ASSY-VCR;-,COMBO4,PV14**	
AC18	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
AC19	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
AC20	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
AC21	2203-000315	C-CERAMIC,CHIP;0.12NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
AC22	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
AC23	2203-000125	C-CERAMIC,CHIP;1.2nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
AC24	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
AC25	2203-000315	C-CERAMIC,CHIP;0.12NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
AC26	2203-000125	C-CERAMIC,CHIP;1.2nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
AC27	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
AE10	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
AE11	2401-000913	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x11,5	
AE12	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
AE13	2401-000913	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x11,5	
AE14	2401-001370	C-AL;470uF,20%,16V,GP,TP,8x11.5,5	
AE8	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
AE9	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
AIC2	1002-001294	IC-D/A CONVERTER;PCM1742KE,24BIT,TSSOP,1	
AIC4	1201-000163	IC-OP AMP;4560,SOP,8P,173MIL,DUAL,100V/m	
AL1	3301-001419	CORE-FERRITE BEAD;AB,220ohm,1.6x0.8x0.8m	
AL2	3301-001419	CORE-FERRITE BEAD;AB,220ohm,1.6x0.8x0.8m	
AR15	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
AR29	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
AR41	2007-001179	R-CHIP;8.2Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
AR42	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
AR43	2007-000092	R-CHIP;15Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
AR44	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
AR45	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
AR46	2007-001179	R-CHIP;8.2Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
AR47	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
AR48	2007-000092	R-CHIP;15Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
AR49	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
AR50	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
BD601	3301-000297	CORE-FERRITE BEAD;AA,3.6x1.2x5.7mm,1400,	
BD602	3301-000297	CORE-FERRITE BEAD;AA,3.6x1.2x5.7mm,1400,	
BD603	3301-000297	CORE-FERRITE BEAD;AA,3.6x1.2x5.7mm,1400,	
BD801	3301-001419	CORE-FERRITE BEAD;AB,220ohm,1.6x0.8x0.8m	
BD802	3301-001419	CORE-FERRITE BEAD;AB,220ohm,1.6x0.8x0.8m	
BD803	3301-001419	CORE-FERRITE BEAD;AB,220ohm,1.6x0.8x0.8m	
BD810	3301-001419	CORE-FERRITE BEAD;AB,220ohm,1.6x0.8x0.8m	
BD811	3301-001419	CORE-FERRITE BEAD;AB,220ohm,1.6x0.8x0.8m	
BD812	3301-001419	CORE-FERRITE BEAD;AB,220ohm,1.6x0.8x0.8m	
BD813	3301-001419	CORE-FERRITE BEAD;AB,220ohm,1.6x0.8x0.8m	
BD814	3301-001419	CORE-FERRITE BEAD;AB,220ohm,1.6x0.8x0.8m	
BD815	3301-001419	CORE-FERRITE BEAD;AB,220ohm,1.6x0.8x0.8m	
C315	2203-000975	C-CERAMIC,CHIP;47nF,10%,25V,X7R,TP,1608,	
C317	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
C318	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
C319	2203-000843	C-CERAMIC,CHIP;39nF,10%,25V,X7R,TP,1608,	
C320	2203-000975	C-CERAMIC,CHIP;47nF,10%,25V,X7R,TP,1608,	
C321	2203-002398	C-CERAMIC,CHIP;22nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C322	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
C324	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C325	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	
C326	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
C327	2203-001211	C-CERAMIC,CHIP;8.2nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C328	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C329	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C330	2203-000975	C-CERAMIC,CHIP;47nF,10%,25V,X7R,TP,1608,	
C331	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C332	2203-000975	C-CERAMIC,CHIP;47nF,10%,25V,X7R,TP,1608,	
C333	2401-000414	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7,5	
C334	2203-000975	C-CERAMIC,CHIP;47nF,10%,25V,X7R,TP,1608,	
C335	2203-001652	C-CERAMIC,CHIP;470nF,+80-20%,16V,Y5V,TP,	
C336	2203-000975	C-CERAMIC,CHIP;47nF,10%,25V,X7R,TP,1608,	
C337	2203-001652	C-CERAMIC,CHIP;470nF,+80-20%,16V,Y5V,TP,	
C338	2203-002398	C-CERAMIC,CHIP;22nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C339	2401-000407	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,3.5x5,2.5	
C340	2401-001226	C-AL;4.7uF,20%,16V,BP,TP,4x7,5mm	
C341	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	
C342	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C343	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
C344	2203-000315	C-CERAMIC,CHIP;0.12NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C345	2203-001607	C-CERAMIC,CHIP;0.22nF,5%,50V,NP0,TP,1608	
C347	2203-005065	C-CERAMIC,CHIP;1000nF,+80-20%,10V,Y5V,TP	
C348	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C349	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
C350	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C351	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	
C352	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
C353	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
C354	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	
C355	2203-000975	C-CERAMIC,CHIP;47nF,10%,25V,X7R,TP,1608,	
C372	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C380	2203-002398	C-CERAMIC,CHIP;22nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C384	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C385	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
C393	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C395	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C396	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
C3A01	2401-003122	C-AL;4.7uF,20%,50V,LL,TP,4X7,1.5	
C3A02	2401-000922	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5	
C3A08	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C3A09	2203-001103	C-CERAMIC,CHIP;6.8nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C3A10	2203-001211	C-CERAMIC,CHIP;8.2nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C3A11	2301-000174	C-FILM,PEF;15nF,5%,100V,TP,7.2x4.0x7.5mm	
C3A12	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	
C3A14	2203-001656	C-CERAMIC,CHIP;0.47nF,5%,50V,NP0,TP,1608	
C3A15	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C3A16	2401-003122	C-AL;4.7uF,20%,50V,LL,TP,4X7,1.5	
C3A17	2401-000414	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7,5	
C3A18	2203-001126	C-CERAMIC,CHIP;0.68nF,10%,50V,X7R,TP,160	
C3A21	2203-001554	C-CERAMIC,CHIP;1.8nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C3A23	2401-002069	C-AL;33uF,20%,16V,GP,TP,6.3x5,5	
C3A24	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C3A29	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C3A30	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	
C3A40	2401-000414	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7,5	
C3A41	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
C3Q1	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C3Q2	2203-000815	C-CERAMIC,CHIP;0.033NF,5%,50V,C0G,TP,160	
C3Q3	2203-001086	C-CERAMIC,CHIP;0.005nF,0.25pF,50V,NP0,TP	
C3Q4	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C3S01	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C3S02	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
C3S03	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C3S04	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
C3S05	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C3S06	2401-001775	C-AL;470nF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
C3S08	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C3S09	2401-001775	C-AL;470nF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
C3S10	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	
C3S11	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C3S12	2301-000008	C-FILM,PEF;2.2nF,5%,50V,TP,5.5X7X3,5mm	
C3S13	2301-000008	C-FILM,PEF;2.2nF,5%,50V,TP,5.5X7X3,5mm	
C3S14	2401-000665	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,TP,3.5x5,5	
C3S15	2203-000440	C-CERAMIC,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
C401	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	
C402	2203-002398	C-CERAMIC,CHIP;22nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C403	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	
C404	2401-001085	C-AL;330nF,20%,50V,GP,-,5x9,2mm	
C405	2401-003046	C-AL;47uF,20%,50V,WT,TP,6.3x11,2.5	
C406	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C407	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	
C408	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C409	2401-003122	C-AL;4.7uF,20%,50V,LL,TP,4X7,1.5	
C410	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C4N01	2203-000140	C-CERAMIC,CHIP;1.5nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C4N02	2401-000414	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7,5	
C4N03	2203-001607	C-CERAMIC,CHIP;0.22nF,5%,50V,NP0,TP,1608	
C4N04	2401-000665	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,TP,3.5x5,5	
C4N05	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C4N06	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C4N07	2203-001656	C-CERAMIC,CHIP;0.47nF,5%,50V,NP0,TP,1608	
C4N08	2203-000140	C-CERAMIC,CHIP;1.5nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C4N09	2401-000414	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7,5	
C4N10	2401-000414	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7,5	
C4N11	2401-001020	C-AL;3.3UF,20%,50V,GP,TP,4X7,5	
C4N12	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C4N13	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C4N14	2401-000414	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7,5	
C4N15	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C4N16	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	
C4N17	2203-001656	C-CERAMIC,CHIP;0.47nF,5%,50V,NP0,TP,1608	
C4N18	2203-001656	C-CERAMIC,CHIP;0.47nF,5%,50V,NP0,TP,1608	
C4N19	2203-000998	C-CERAMIC,CHIP;0.047NF,5%,50V,C0G,TP,160	
C4N21	2203-000160	C-CERAMIC,CHIP;0.0015NF,0.25PF,50V,C0G,T	
C4N22	2203-000160	C-CERAMIC,CHIP;0.0015NF,0.25PF,50V,C0G,T	
C4N23	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
C4N24	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
C4N25	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C4N30	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C501	2401-000414	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7,5	
C502	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C503	2401-000922	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5	
C504	2401-000414	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7,5	
C505	2401-001250	C-AL;4.7uF,20%,35V,GP,TP,4x5,5	
C506	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C507	2401-000922	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5	
C508	2203-000888	C-CERAMIC,CHIP;4.7nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C510	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	
C511	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C513	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C517	2203-000888	C-CERAMIC,CHIP;4.7nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C518	2401-000922	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5	
C519	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C520	2401-001250	C-AL;4.7uF,20%,35V,GP,TP,4x5,5	
C521	2401-000414	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7,5	
C522	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C523	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C524	2401-001250	C-AL;4.7uF,20%,35V,GP,TP,4x5,5	
C525	2401-001250	C-AL;4.7uF,20%,35V,GP,TP,4x5,5	
C526	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
C527	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C529	2401-001250	C-AL;4.7uF,20%,35V,GP,TP,4x5,5	
C530	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C535	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
C536	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C537	2401-000665	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,TP,3.5x5,5	
C538	2401-000665	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,TP,3.5x5,5	
C539	2401-001250	C-AL;4.7uF,20%,35V,GP,TP,4x5,5	
C540	2401-001250	C-AL;4.7uF,20%,35V,GP,TP,4x5,5	
C541	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
C542	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
C601	2203-002398	C-CERAMIC,CHIP;22nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C602	2401-002095	C-AL;47uF,20%,25V,GP,TP,6.3x5,5	
C605	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C606	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C607	2401-000118	C-AL;1000uF,20%,10V,GP,TP,10x12.5,5	
C608	2401-002259	C-AL;0.1F+80-20%,5.5V,-,TP,12.5x11	
C610	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C618	2401-000360	C-AL;100uF,20%,50V,GP,TP,8x11.5,5	
C619	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C620	2401-002095	C-AL;47uF,20%,25V,GP,TP,6.3x5,5	
C621	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C623	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C624	2203-000626	C-CERAMIC,CHIP;0.022NF,5%,50V,C0G,TP,160	
C625	2203-000626	C-CERAMIC,CHIP;0.022NF,5%,50V,C0G,TP,160	
C625B	2203-000626	C-CERAMIC,CHIP;0.022NF,5%,50V,C0G,TP,160	
C626	2203-000626	C-CERAMIC,CHIP;0.022NF,5%,50V,C0G,TP,160	
C627	2203-000626	C-CERAMIC,CHIP;0.022NF,5%,50V,C0G,TP,160	
C633	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C634	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C635	2203-000491	C-CERAMIC,CHIP;2.2nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C636	2203-000491	C-CERAMIC,CHIP;2.2nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C637	2203-001656	C-CERAMIC,CHIP;0.47nF,5%,50V,NP0,TP,1608	
C638	2401-002196	C-AL;4.7UF,20,25V,GP,TP,4X5,5MM,-	
C639	2203-000236	C-CERAMIC,CHIP;0.1NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C640	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C641	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
C642	2401-002095	C-AL;47uF,20%,25V,GP,TP,6.3x5,5	
C645	2203-000357	C-CERAMIC,CHIP;0.15NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C646	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C659	2203-001140	C-CERAMIC,CHIP;68nF,10%,16V,X7R,TP,1608,	
C661	2203-000975	C-CERAMIC,CHIP;47nF,10%,25V,X7R,TP,1608,	
C688	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	
C691	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C695	2203-000357	C-CERAMIC,CHIP;0.15NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C696	2203-001607	C-CERAMIC,CHIP;0.22nF,5%,50V,NP0,TP,1608	
C6P01	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C6P02	2203-000315	C-CERAMIC,CHIP;0.12NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C6P04	2203-000646	C-CERAMIC,CHIP;0.024NF,5%,50V,C0G,TP,160	
C6P05	2203-000646	C-CERAMIC,CHIP;0.024NF,5%,50V,C0G,TP,160	
C6P06	2203-000440	C-CERAMIC,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
C6P07	2401-002299	C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,TP,5x7,5	
C6P08	2203-001071	C-CERAMIC,CHIP;0.056NF,5%,50V,C0G,TP,160	
C6P10	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
C6P11	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
C6P12	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	
C6P13	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C6P15	2203-001140	C-CERAMIC,CHIP;68nF,10%,16V,X7R,TP,1608,	
C701	2203-000440	C-CERAMIC,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
C702	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C703	2401-000255	C-AL;100uF,20%,10V,WT,TP,5x11,2mm	
C704	2401-001992	C-AL;2200UF,20%,10V,WT,TP,10X20MM,5	
C705	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C706	2401-000118	C-AL;1000uF,20%,10V,GP,TP,10x12.5,5	
C707	2203-000236	C-CERAMIC,CHIP;0.1NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C708	2203-000440	C-CERAMIC,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
C709	2203-000440	C-CERAMIC,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
C816	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
C817	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C818	2203-000783	C-CERAMIC,CHIP;0.33NF,5%,50V,C0G,TP,1608	

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
C819	2203-000783	C-CERAMIC,CHIP;0.33NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C820	2203-000783	C-CERAMIC,CHIP;0.33NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C821	2203-000783	C-CERAMIC,CHIP;0.33NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C822	2203-000236	C-CERAMIC,CHIP;0.1NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C822A	2203-000236	C-CERAMIC,CHIP;0.1NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C823	2203-000783	C-CERAMIC,CHIP;0.33NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C824	2203-000783	C-CERAMIC,CHIP;0.33NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C824A	2203-000236	C-CERAMIC,CHIP;0.1NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C825	2203-000783	C-CERAMIC,CHIP;0.33NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C826	2203-000783	C-CERAMIC,CHIP;0.33NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C829	2203-000236	C-CERAMIC,CHIP;0.1NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C830	2203-000236	C-CERAMIC,CHIP;0.1NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C833	2203-000236	C-CERAMIC,CHIP;0.1NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C835	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
C836	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C851	2401-001250	C-AL;4.7uF,20%,35V,GP,TP,4x5,5	
C852	2401-001250	C-AL;4.7uF,20%,35V,GP,TP,4x5,5	
C880	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
C881	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C882	2401-001479	C-AL;470uF,20%,10V,GP,TP,-,-	
C883	2401-001479	C-AL;470uF,20%,10V,GP,TP,-,-	
C884	2401-001479	C-AL;470uF,20%,10V,GP,TP,-,-	
C8A20	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C8A21	2401-001250	C-AL;4.7uF,20%,35V,GP,TP,4x5,5	
C8A22	2401-001250	C-AL;4.7uF,20%,35V,GP,TP,4x5,5	
C8A88	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	
C904A	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
CA8001	2203-001607	C-CERAMIC,CHIP;0.22nF,5%,50V,NP0,TP,1608	
CA8002	2203-001607	C-CERAMIC,CHIP;0.22nF,5%,50V,NP0,TP,1608	
CA801	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
CA802	2401-001250	C-AL;4.7uF,20%,35V,GP,TP,4x5,5	
CA803	2401-001250	C-AL;4.7uF,20%,35V,GP,TP,4x5,5	
CA805	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
CAA801	2401-000414	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7,5	
CAA802	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
CAA888	2203-001607	C-CERAMIC,CHIP;0.22nF,5%,50V,NP0,TP,1608	
CN1	3708-001696	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;24P,1MM,STRAIGHT,S	
CN101	3711-005314	CONNECTOR-HEADER;NOWALL,16P,1R,2.5MM,STR	
CN2	3708-001695	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;13P,1MM,STRAIGHT,S	
CN3	3711-001018	CONNECTOR-HEADER;BOX,5P,1R,2mm,STRAIGHT,	
CN301	3708-000391	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;10P,1.25mm,STRAIGH	
CN3A01	3708-001165	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;6P,1.25mm,STRAIGHT	
CN3A02	3710-001881	CONNECTOR-SOCKET;2P,1R,2.5MM,STRAIGHT,SN	
CN3A1S	3809-001206	CABLE-FLAT;30V,-20to+80C,140mm,6P,1.25mm	
CN601	3711-005312	CONNECTOR-HEADER;BOX,6P,1R,2MM,STRAIGHT,	
CN604	3711-004833	CONNECTOR-HEADER;BOX,12P,2R,2MM,STRAIGHT	
CNR1	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
CNR2	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
CNR3	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
CNR4	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
CNR5	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
CNR6	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
CVV801	2203-001607	C-CERAMIC,CHIP;0.22nF,5%,50V,NP0,TP,1608	
CVV802	2203-001607	C-CERAMIC,CHIP;0.22nF,5%,50V,NP0,TP,1608	
CVV803	2203-001607	C-CERAMIC,CHIP;0.22nF,5%,50V,NP0,TP,1608	
D301	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
D302	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
D401	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
D4N01	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
D4N02	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
D501	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
D603	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
D620	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
D688	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
D692	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
D6P01	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
D701	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
D702	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
D703	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
D704	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
D705	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
D706	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
D805	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
DAA801	0407-000114	DIODE-ARRAY;DAN202K,80V,100mA,CA2-3,SOT-	
DAA802	0401-000008	DIODE-SWITCHING;DAN217,80V,100mA,SOT-23,	
DAA803	0407-000114	DIODE-ARRAY;DAN202K,80V,100mA,CA2-3,SOT-	
DAA804	0407-000114	DIODE-ARRAY;DAN202K,80V,100mA,CA2-3,SOT-	
DAA805	0407-000114	DIODE-ARRAY;DAN202K,80V,100mA,CA2-3,SOT-	
DC1	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
DC2	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
DD1	0407-000116	DIODE-ARRAY;DAP202K,80V,100mA,CK2-3,SOT-	
DOC1	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
DOC2	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
DOC3	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
DOC4	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
DOE1	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
DOIC1	AH14-10004R	IC;M74HCU04,SOP,TAPE 14P	
DOIC2	3707-001060	CONNECTOR-OPTICAL;PLUG,GP1FA550TZ,6DB,2.	
DOL1	2901-001125	FILTER-EMI ON BOARD;50V,0.5A,-,220pF,7x2	
DOL2	3301-001419	CORE-FERRITE BEAD;AB,220ohm,1.6x0.8x0.8m	
DOL3	2007-000033	R-CHIP;0OHM,5%,1/8W,DA,TP,3216	
DOR1	2007-000076	R-CHIP;330ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
DOR2	2007-001167	R-CHIP;75ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
DOR3	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
DOZ1	0403-000720	DIODE-ZENER;MTZJ9.1B,9.1V,8.57-9.01V,500	
DOZ2	0403-000720	DIODE-ZENER;MTZJ9.1B,9.1V,8.57-9.01V,500	
DQ1	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
DQ2	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
DQ3	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
DR1	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
DR2	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
DR3	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
DR4	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
DR5	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
DR6	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
DR7	2007-000116	R-CHIP;120ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
DR8	2007-000116	R-CHIP;120ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
DT701	AK07-00004A	LED DISPLAY;BCD-9027A,(BRIGHT),DVD-V3000	
FC1	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
FC10	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
FC11	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
FC12	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
FC13	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
FC15	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
FC2	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
FC3	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
FC4	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
FC5	2203-001222	C-CERAMIC,CHIP;820pF,10%,50V,X7R,TP,1608	
FC6	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
FC7	2203-000140	C-CERAMIC,CHIP;1.5nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
FE1	2401-002144	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x11,5	
FE2	2401-002144	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x11,5	
FE3	2401-002144	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x11,5	
FE4	2401-002144	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x11,5	
FE5	2401-002144	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x11,5	
FE6	2401-000414	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7,5	
FL3A01	2702-000166	INDUCTOR-RADIAL;47uH,5%,6x6.4mm	
FR1	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
FR10	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
FR11	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
FR12	2007-000124	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
FR13	2007-000124	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
FR14	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
FR15	2007-000655	R-CHIP;27Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
FR16	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
FR17	2007-000088	R-CHIP;7.5Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
FR18	2007-000092	R-CHIP;15Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
FR2	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
FR3	2007-000034	R-CHIP;1OHM,5%,1/4W,DA,TP,3216	
FR4	2007-000034	R-CHIP;1OHM,5%,1/4W,DA,TP,3216	
FR5	2007-000093	R-CHIP;20Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
FR6	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
FR7	2007-000093	R-CHIP;20Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
FR8	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
FR9	2007-000092	R-CHIP;15Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
IC301	1204-001922	IC-VIDEO PROCESS;LA71750M,QFP,100P,-,PLA	
IC3S01	1204-001921	IC-CHROMA;LA70100M,SOP,30P,375MIL,PLASTI	
IC4N01	1204-001765	IC-AUDIO PROCESSOR;MSP3417D(PQFP),PQFP,4	
	1204-001766	IC-AUDIO PROCESSOR;MSP3407D(PQFP),PQFP,4	SV-DVD50/XEG/XET Only
IC501	1204-001920	IC-AUDIO PROCESSOR;LA72646M,QFP,80P,14X1	
IC601	AK09-00023A	IC MICOM;N128-B08-3BA,SV-DVD50-02,100PI	
IC604	AC14-12009W	IC-RESET;PST572K,TO-92,R59-1766 2.5V	
IC605	1103-001150	IC-EEPROM;524C80D81,8KBit,DIP,8P,300MIL,	
IC608	1203-000515	IC-VOL. DETECTOR;7042,TO-92,3P,177MIL,PL	
IC6P01	1204-001794	IC-AUDIO PROCESSOR;LC74775NM-9808,MPF,30	
	1204-001796	IC-OSD PROCESSOR;LC74759JM-9820,MFP,24P,	SV-DVD50/XEV Only
IC701	1003-001443	IC-LED DRIVER;PT6959,SOIC,28P,300MIL,-,-	
IC802	0801-002741	IC-CMOS LOGIC;BU4053BCFV,MUX,SSOP,16P,17	
ICA810	1201-000163	IC-OP AMP;4560,SOP,8P,173MIL,DUAL,100V/m	
ICA811	1201-000163	IC-OP AMP;4560,SOP,8P,173MIL,DUAL,100V/m	
J601	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
JC801	3722-001573	JACK-SCART;42P/2R,-,SN,BLK/BLU,#20-28	
JC802	AC37-22002N	JACK-PIN;3.2mm,DPAE-9836,3P(1),HI-FI,SV	
JK701	3722-001943	JACK-PIN;3P,8.3PI,NI,BLK,-	
JP1	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
JP13	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
JP14	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
JP15	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
JP16	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
JP5	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
JP6	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
L302	2702-000108	INDUCTOR-RADIAL;100uH,5%,6x6.4mm	
L370	2702-000108	INDUCTOR-RADIAL;100uH,5%,6x6.4mm	
L3A01	2702-000120	INDUCTOR-RADIAL;15mH,5%,6.2x7.4mm	
L3A02	2702-000108	INDUCTOR-RADIAL;100uH,5%,6x6.4mm	
L3A03	2701-000002	INDUCTOR-AXIAL;100uH,10%,4.2x9.8mm	
L3Q1	2701-000206	INDUCTOR-AXIAL;56uH,5%,2.4x3.4mm	
L3Q2	2701-000131	INDUCTOR-AXIAL;15uH,5%,2.5x3.4mm	
L402	2701-000002	INDUCTOR-AXIAL;100uH,10%,4.2x9.8mm	
L4N01	2702-000160	INDUCTOR-RADIAL;4.7uH,10%,6x6.4mm	
L4N02	2702-000108	INDUCTOR-RADIAL;100uH,5%,6x6.4mm	
L4N03	2702-000160	INDUCTOR-RADIAL;4.7uH,10%,6x6.4mm	
L4N04	AC27-92001M	COIL-INDUCTOR;RH3.5X6.5RS,BEAD(RADIAL),-	
L603	2702-000108	INDUCTOR-RADIAL;100uH,5%,6x6.4mm	
L605	2701-000002	INDUCTOR-AXIAL;100uH,10%,4.2x9.8mm	
L6P03	2702-000142	INDUCTOR-RADIAL;22uH,5%,6x6.4mm	
L6P05	2702-000144	INDUCTOR-RADIAL;27uH,5%,6x6.4mm	
L701	2701-000002	INDUCTOR-AXIAL;100uH,10%,4.2x9.8mm	
L702	2701-000002	INDUCTOR-AXIAL;100uH,10%,4.2x9.8mm	
L802	2702-000108	INDUCTOR-RADIAL;100uH,5%,6x6.4mm	
L803	2701-000181	INDUCTOR-AXIAL;33uH,5%,2.4x3.4mm	
L804	2701-000181	INDUCTOR-AXIAL;33uH,5%,2.4x3.4mm	
L805	2701-000181	INDUCTOR-AXIAL;33uH,5%,2.4x3.4mm	
L806	2701-000181	INDUCTOR-AXIAL;33uH,5%,2.4x3.4mm	
L807	2701-000181	INDUCTOR-AXIAL;33uH,5%,2.4x3.4mm	
L808	2701-000181	INDUCTOR-AXIAL;33uH,5%,2.4x3.4mm	
L809	2701-000181	INDUCTOR-AXIAL;33uH,5%,2.4x3.4mm	
L810	2701-000181	INDUCTOR-AXIAL;33uH,5%,2.4x3.4mm	
L811	2701-000181	INDUCTOR-AXIAL;33uH,5%,2.4x3.4mm	
L812	2701-000181	INDUCTOR-AXIAL;33uH,5%,2.4x3.4mm	
L814	AC27-92001M	COIL-INDUCTOR;RH3.5X6.5RS,BEAD(RADIAL),-	
LD601	0601-000517	LED-IR;RECTANGULA,4x6.0mm,75mW,6V,950	
PC1	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
PC10	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
PC11	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
PC12	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
PC13	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
PC2	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
PC20	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
PC3	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
PC4	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
PC5	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
PC6	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
PC7	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
PC8	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
PC9	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
PE1	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
PE10	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
PE11	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
PE12	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
PE13	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
PE2	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
PE20	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
PE3	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
PE4	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
PE5	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
PE6	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
PE8	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
PE9	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
PIC1	1203-002178	IC-VOLTAGE REGULATOR;1563,SOP,7P,173MIL,	
PIC2	1203-002779	IC-VOLTAGE REGULATOR;G952T63U,SOT-223,3P	
PIC3	1203-002185	IC-VOLTAGE REGULATOR;3RD13,TO-220,4P,402	
PL1	2703-000398	INDUCTOR-SMD;10uH,10%,3.2x2.5x2.2mm	
PL2	2703-000398	INDUCTOR-SMD;10uH,10%,3.2x2.5x2.2mm	
PL3	2703-000398	INDUCTOR-SMD;10uH,10%,3.2x2.5x2.2mm	
PL5	2703-000398	INDUCTOR-SMD;10uH,10%,3.2x2.5x2.2mm	
PL6	2703-000398	INDUCTOR-SMD;10uH,10%,3.2x2.5x2.2mm	
PL7	2703-000398	INDUCTOR-SMD;10uH,10%,3.2x2.5x2.2mm	
PR3	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
PT601	0604-001206	PHOTO-INTERRUPTER;TR,-,150mW,CY5894102,B	
PT602	0604-001206	PHOTO-INTERRUPTER;TR,-,150mW,CY5894102,B	
Q302	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
Q351	0501-000314	TR-SMALL SIGNAL;KSA812,PNP,150mW,SOT-23,	
Q3A01	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
Q3A02	0501-000314	TR-SMALL SIGNAL;KSA812,PNP,150mW,SOT-23,	
Q3A03	0501-000442	TR-SMALL SIGNAL;KTC3203-Y,NPN,400mW,T0-9	
Q3A04	0501-000442	TR-SMALL SIGNAL;KTC3203-Y,NPN,400mW,T0-9	
Q3A05	0501-000442	TR-SMALL SIGNAL;KTC3203-Y,NPN,400mW,T0-9	
Q3A06	0501-000314	TR-SMALL SIGNAL;KSA812,PNP,150mW,SOT-23,	
Q3Q1	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
Q3Q2	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
Q3Q3	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
Q3Q4	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
Q3Q5	0504-000152	TR-DIGITAL;KSR2101,PNP,200mW,4.7K/4.7K,S	
Q3Q6	0504-000129	TR-DIGITAL;KSR1104,NPN,200mW,47K/47K,SOT	
Q3Q7	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
Q601	0504-000129	TR-DIGITAL;KSR1104,NPN,200mW,47K/47K,SOT	
Q6P01	0501-000314	TR-SMALL SIGNAL;KSA812,PNP,150mW,SOT-23,	
Q6P02	0501-000314	TR-SMALL SIGNAL;KSA812,PNP,150mW,SOT-23,	
Q6P04	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
Q802	0504-000129	TR-DIGITAL;KSR1104,NPN,200mW,47K/47K,SOT	
Q803	0504-000129	TR-DIGITAL;KSR1104,NPN,200mW,47K/47K,SOT	
Q804	0504-000152	TR-DIGITAL;KSR2101,PNP,200mW,4.7K/4.7K,S	
Q808	0504-000129	TR-DIGITAL;KSR1104,NPN,200mW,47K/47K,SOT	

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
Q809	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
Q810	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
Q811	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
Q812	0504-000129	TR-DIGITAL;KSR1104,NPN,200mW,47K/47K,SOT	
Q813	0504-000129	TR-DIGITAL;KSR1104,NPN,200mW,47K/47K,SOT	
Q882	0501-000314	TR-SMALL SIGNAL;KSA812,PNP,150mW,SOT-23,	
QA801	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
QA802	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
QAA801	0504-000128	TR-DIGITAL;-,NPN,200MW,22K/22K,SOT-23,TP	
QAA802	0504-000156	TR-DIGITAL;KSR2103,PNP,200MW,22K/22K,SOT	
QAA803	0501-000314	TR-SMALL SIGNAL;KSA812,PNP,150mW,SOT-23,	
QAA804	0504-000156	TR-DIGITAL;KSR2103,PNP,200MW,22K/22K,SOT	
QAA805	0504-000128	TR-DIGITAL;-,NPN,200MW,22K/22K,SOT-23,TP	
QAA806	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
QAA807	0504-000156	TR-DIGITAL;KSR2103,PNP,200MW,22K/22K,SOT	
QAA808	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
QAA809	0504-000128	TR-DIGITAL;-,NPN,200MW,22K/22K,SOT-23,TP	
R315	2007-000122	R-CHIP;1.2Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R316	2007-001179	R-CHIP;8.2Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R320	2007-000458	R-CHIP;18Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R321	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R322	2007-000458	R-CHIP;18Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R323	2007-000125	R-CHIP;3.9Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R324	2007-000079	R-CHIP;1.8Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R325	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R326	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R327	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R328	2007-000122	R-CHIP;1.2Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R329	2007-000081	R-CHIP;2.7Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R330	2007-000087	R-CHIP;6.8Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R331	2007-000079	R-CHIP;1.8Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R333	2007-000098	R-CHIP;56Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R334	2007-000123	R-CHIP;1.5Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R335	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R350	2007-000123	R-CHIP;1.5Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R360	2001-000773	R-CARBON;470KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
R371	2007-000119	R-CHIP;560ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R372	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R373	2007-000093	R-CHIP;20Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R380	2007-000124	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R3A01	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R3A04	2007-000122	R-CHIP;1.2Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R3A05	2007-000616	R-CHIP;24Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R3A06	2007-000450	R-CHIP;180ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R3A07	2007-000133	R-CHIP;330Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R3A08	2007-000091	R-CHIP;12Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R3A09	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R3A11	2007-000124	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R3A12	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R3A13	2007-000097	R-CHIP;47Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R3A14	2007-000094	R-CHIP;22Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R3A16	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R3A17	2007-000124	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R3A18	2007-000124	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R3A23	2007-000091	R-CHIP;12Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R3A24	2007-000094	R-CHIP;22Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R3A25	2007-000122	R-CHIP;1.2Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R3A26	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R3A28	2007-000079	R-CHIP;1.8Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R3A50	2007-000965	R-CHIP;5.1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R3A51	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R3A60	2007-000704	R-CHIP;3.6Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R3Q1	2007-000122	R-CHIP;1.2Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R3Q12	2007-000092	R-CHIP;15Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	⚠
R3Q2	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	⚠
R3Q3	2007-000076	R-CHIP;330ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	⚠
R3Q4	2007-001056	R-CHIP;6.2Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R3Q5	2007-000076	R-CHIP;330ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R3Q6	2007-000259	R-CHIP;1.6Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	⚠
R3Q7	2007-000083	R-CHIP;3Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	⚠
R3Q8	2007-000076	R-CHIP;330ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R3Q9	2007-001157	R-CHIP;750ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R3S01	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	⚠
R3S02	2007-000109	R-CHIP;1Mohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	⚠
R401	2007-000097	R-CHIP;47Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R402	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R403	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R404	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R406	2007-001010	R-CHIP;51Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R407	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R408	2007-000122	R-CHIP;1.2Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	⚠
R4N01	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	⚠
R4N02	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	⚠
R4N03	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	⚠
R4N04	2007-000655	R-CHIP;27Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R4N05	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R4N06	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R501	2007-000913	R-CHIP;43Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R502	2007-001056	R-CHIP;6.2Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R503	2007-000077	R-CHIP;470ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R505	2007-000913	R-CHIP;43Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R506	2007-001056	R-CHIP;6.2Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R507	2007-000913	R-CHIP;43Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R508	2007-001056	R-CHIP;6.2Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R509	2007-000087	R-CHIP;6.8Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	⚠
R510	2007-000913	R-CHIP;43Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R511	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R512	2007-000134	R-CHIP;33Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R517	2007-000087	R-CHIP;6.8Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R518	2007-000913	R-CHIP;43Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R519	2007-001056	R-CHIP;6.2Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R520	2007-000913	R-CHIP;43Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R521	2007-000087	R-CHIP;6.8Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R522	2007-000087	R-CHIP;6.8Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R523	2007-000077	R-CHIP;470ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R533	2007-000913	R-CHIP;43Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R540	2007-000913	R-CHIP;43Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R545	2007-000512	R-CHIP;2.4Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R546	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R547	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R550	2007-000913	R-CHIP;43Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	⚠
R551	2007-000093	R-CHIP;20Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	⚠
R552	2007-000913	R-CHIP;43Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	⚠
R553	2007-000093	R-CHIP;20Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R570	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R571	2007-000098	R-CHIP;56Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R608	2007-000098	R-CHIP;56Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R609	2007-000098	R-CHIP;56Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	⚠
R610	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	⚠
R611	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R612	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R613	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R614	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R615	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R617	2007-000098	R-CHIP;56Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R630	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R631	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R640	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R641	2007-000077	R-CHIP;470ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R642	2007-000077	R-CHIP;470ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	⚠
R644	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R647	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
R651	2007-000100	R-CHIP;68Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R652	2001-000568	R-CARBON;27OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R657	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R657	2007-000100	R-CHIP;68Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R660	2007-000097	R-CHIP;47Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R661	2007-000134	R-CHIP;33Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R666	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R667	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R668	2007-000077	R-CHIP;470ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R669	2007-000077	R-CHIP;470ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R670	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R671	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R672	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R673	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R674	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R675	2001-000032	R-CARBON;180OHM,5%,1/4W,AA,TP,2.4X6.4MM	
R676	2007-000096	R-CHIP;30Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	⚠
R677	2007-000094	R-CHIP;22Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	⚠
R678	2007-000094	R-CHIP;22Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R679	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R682	2007-000094	R-CHIP;22Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R685	2007-000086	R-CHIP;5.6Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R688	2007-000655	R-CHIP;27Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R690	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R691	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R693	2007-000097	R-CHIP;47Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R694	2007-000097	R-CHIP;47Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R698	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R6C2	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R6P01	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R6P02	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R6P03	2007-000081	R-CHIP;2.7Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R6P04	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R6P05	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R6P06	2007-000086	R-CHIP;5.6Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R6P07	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R6P08	2007-000118	R-CHIP;390ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R6P09	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R6P10	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R6P12	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R6P13	2007-000097	R-CHIP;47Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R6P14	2007-000123	R-CHIP;1.5Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R710	2007-001167	R-CHIP;75ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R711	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R712	2001-000837	R-CARBON;51KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R765	3301-001419	CORE-FERRITE BEAD;AB,220ohm,1.6x0.8x0.8m	
R766	3301-001419	CORE-FERRITE BEAD;AB,220ohm,1.6x0.8x0.8m	
R767	3301-001419	CORE-FERRITE BEAD;AB,220ohm,1.6x0.8x0.8m	
R770	2007-000092	R-CHIP;15Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R771	2007-000092	R-CHIP;15Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R772	2007-000092	R-CHIP;15Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R802	2007-000079	R-CHIP;1.8Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R803	2007-000079	R-CHIP;1.8Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R805	2007-000643	R-CHIP;270ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R806	2007-000643	R-CHIP;270ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R807	2007-001167	R-CHIP;75ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R808	2007-001167	R-CHIP;75ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R809	2007-001167	R-CHIP;75ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R810	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R811	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R812	2007-001167	R-CHIP;75ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R813	2007-000643	R-CHIP;270ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R814	2007-000643	R-CHIP;270ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R815	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R816	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R819	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
R820	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R821	2007-000134	R-CHIP;33Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R822	2007-000094	R-CHIP;22Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R825	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R839	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R841	2007-000119	R-CHIP;560ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R842	2007-000119	R-CHIP;560ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R843	2007-000119	R-CHIP;560ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R844	2007-001167	R-CHIP;75ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R861	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R862	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R875	2007-000097	R-CHIP;47Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R876	2007-000097	R-CHIP;47Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R8A00	2007-000107	R-CHIP;470Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R8A01	2007-000107	R-CHIP;470Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
RA801	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
RA802	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
RA895	2007-000655	R-CHIP;27Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
RA896	2007-000655	R-CHIP;27Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
RAA802	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
RAA803	2007-000077	R-CHIP;470ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
RAA804	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
RAA805	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
RAA806	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
RC1	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
RC11	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
RC12	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
RC13	2203-000975	C-CERAMIC,CHIP;47nF,10%,25V,X7R,TP,1608,	
RC14	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
RC15	2203-000975	C-CERAMIC,CHIP;47nF,10%,25V,X7R,TP,1608,	
RC16	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
RC17	2203-000560	C-CERAMIC,CHIP;220nF,+80-20%,25V,Y5V,TP,	
RC18	2203-000236	C-CERAMIC,CHIP;0.1NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
RC19	2203-000560	C-CERAMIC,CHIP;220nF,+80-20%,25V,Y5V,TP,	
RC2	2203-000140	C-CERAMIC,CHIP;1.5nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
RC21	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
RC22	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
RC23	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
RC24	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
RC25	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
RC27	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
RC28	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
RC29	2203-000236	C-CERAMIC,CHIP;0.1NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
RC3	2203-000140	C-CERAMIC,CHIP;1.5nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
RC31	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
RC32	2203-000560	C-CERAMIC,CHIP;220nF,+80-20%,25V,Y5V,TP,	
RC33	2203-000715	C-CERAMIC,CHIP;3.3nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
RC34	2203-000140	C-CERAMIC,CHIP;1.5nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
RC35	2203-000236	C-CERAMIC,CHIP;0.1NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
RC4	2203-000140	C-CERAMIC,CHIP;1.5nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
RC5	2203-000140	C-CERAMIC,CHIP;1.5nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
RC6	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
RC7	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
RC8	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
RC9	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
RD801	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
RD802	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
RE1	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
RE10	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
RE2	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
RE3	2401-000414	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7,5	
RE4	2401-002144	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x11,5	
RE5	2401-002144	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x11,5	
RE6	2401-000414	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7,5	
RE7	2401-000414	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7,5	
RE8	2401-000414	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7,5	

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
RE9	2401-000414	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7,5	
RIC1	AH13-00009B	IC ASIC;S5L1463A01,DVD-P293,80,+5V,-40	
RL11	2703-000398	INDUCTOR-SMD;10uH,10%,3.2x2.5x2.2mm	
RL3	3301-001419	CORE-FERRITE BEAD;AB,220ohm,1.6x0.8x0.8m	
RM701	AC32-00006A	MODULE REMOCON;TSOP2238WE1,38KHZ,-,5.08m	
RQ1	0501-000279	TR-SMALL SIGNAL;KSA1182-Y,PNP,150mW,SOT-	
RQ2	0501-000279	TR-SMALL SIGNAL;KSA1182-Y,PNP,150mW,SOT-	
RR11	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
RR12	2007-000312	R-CHIP;10OHM,5%,1/8W,DA,TP,3216	
RR15	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
RR16	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
RR17	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
RR18	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
RR19	2007-000091	R-CHIP;12Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
RR2	2007-000458	R-CHIP;18Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
RR21	2007-000091	R-CHIP;12Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
RR22	2007-000655	R-CHIP;27Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
RR23	2007-001235	R-CHIP;910Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
RR24	2007-000134	R-CHIP;33Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
RR25	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
RR26	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
RR28	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
RR29	2007-000381	R-CHIP;13Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
RR3	2007-000091	R-CHIP;12Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
RR31	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
RR4	2007-000091	R-CHIP;12Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
RR5	2007-000091	R-CHIP;12Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
RR60	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
RR65	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
RR6A	2007-001179	R-CHIP;8.2Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
RR7A	2007-000086	R-CHIP;5.6Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
RR8	2007-000077	R-CHIP;470ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
RR9	2007-000312	R-CHIP;10OHM,5%,1/8W,DA,TP,3216	
RS438	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
RS439	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
RS440	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
RS497	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
RS604	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
RS609	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
RS648	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
RS664	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
RVV801	2007-001167	R-CHIP;75ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
RVV802	2007-001167	R-CHIP;75ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
RVV803	2007-001167	R-CHIP;75ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
S602	0603-001011	PHOTO TR;NPN,35V,6V,50mA,75mW,BK	
SC1	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
SC11	2203-000560	C-CERAMIC,CHIP;220nF,+80-20%,25V,Y5V,TP,	
SC13	2203-001634	C-CERAMIC,CHIP;33nF,10%,50V,X7R,TP,1608,	
SC14	2203-000491	C-CERAMIC,CHIP;2.2nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
SC15	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
SC16	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
SC17	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
SC18	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
SC2	2203-001652	C-CERAMIC,CHIP;470nF,+80-20%,16V,Y5V,TP,	
SC23	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
SC24	2203-000681	C-CERAMIC,CHIP;0.027NF,5%,50V,C0G,TP,160	
SC25	2203-000681	C-CERAMIC,CHIP;0.027NF,5%,50V,C0G,TP,160	
SC26	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
SC28	2203-000815	C-CERAMIC,CHIP;0.033NF,5%,50V,C0G,TP,160	
SC29	2203-000815	C-CERAMIC,CHIP;0.033NF,5%,50V,C0G,TP,160	
SC3	2203-002398	C-CERAMIC,CHIP;22nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
SC31	2203-000626	C-CERAMIC,CHIP;0.022NF,5%,50V,C0G,TP,160	
SC32	2203-000815	C-CERAMIC,CHIP;0.033NF,5%,50V,C0G,TP,160	
SC33	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
SC34	2203-000626	C-CERAMIC,CHIP;0.022NF,5%,50V,C0G,TP,160	
SC35	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
SC36	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
SC38	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
SC4	2203-001652	C-CERAMIC,CHIP;470nF,+80-20%,16V,Y5V,TP,	
SC41	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
SC42	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
SC43	2203-001634	C-CERAMIC,CHIP;33nF,10%,50V,X7R,TP,1608,	
SC44	2203-000715	C-CERAMIC,CHIP;3.3nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
SC45	2203-001126	C-CERAMIC,CHIP;0.68nF,10%,50V,X7R,TP,160	
SC46	2203-000975	C-CERAMIC,CHIP;47nF,10%,25V,X7R,TP,1608,	
SC47	2203-000140	C-CERAMIC,CHIP;1.5nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
SC48	2203-000815	C-CERAMIC,CHIP;0.033NF,5%,50V,C0G,TP,160	
SC5	2203-002398	C-CERAMIC,CHIP;22nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
SC50	2203-000560	C-CERAMIC,CHIP;220nF,+80-20%,25V,Y5V,TP,	
SC52	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
SC53	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
SC54	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
SC55	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
SC56	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
SC57	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
SC58	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
SC59	2203-000140	C-CERAMIC,CHIP;1.5nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
SC6	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
SC60	2203-000783	C-CERAMIC,CHIP;0.33NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
SC7	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
SC8	2203-000491	C-CERAMIC,CHIP;2.2nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
SC9	2203-000491	C-CERAMIC,CHIP;2.2nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
SE1	2401-000414	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7,5	
SE2	2401-001479	C-AL;470uF,20%,10V,GP,TP,-,-	
SIC1	AH13-00006B	IC ASIC;S5L1455X01,DVD-P293,160,+3.3V,	
SIC2	1105-001504	IC-DRAM;IC41LV16256,256Kx16Bit,SOJ,40P	
SIC3	1003-001489	IC-MOTOR DRIVER;FAN8728,HQFP,48P,14X14MM	
SJACK	3722-001998	JACK-DIN;4P+1P,-,Cu-Sn,BLK,-	
SL1	3301-001419	CORE-FERRITE BEAD;AB,220ohm,1.6x0.8x0.8m	
SL2	3301-001419	CORE-FERRITE BEAD;AB,220ohm,1.6x0.8x0.8m	
SL3	3301-001419	CORE-FERRITE BEAD;AB,220ohm,1.6x0.8x0.8m	
SL4	3301-001419	CORE-FERRITE BEAD;AB,220ohm,1.6x0.8x0.8m	
SR1	2007-001235	R-CHIP;910Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
SR11	2007-000124	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
SR13	2007-000092	R-CHIP;15Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
SR14	2007-000092	R-CHIP;15Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
SR15	2007-000091	R-CHIP;12Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
SR16	2007-000655	R-CHIP;27Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
SR17	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
SR18	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
SR19	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
SR2	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
SR21	2007-000093	R-CHIP;20Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
SR22	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
SR23	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
SR24	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
SR26	2007-000109	R-CHIP;1Mohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
SR27	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
SR28	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
SR29	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
SR3	2007-000092	R-CHIP;15Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
SR31	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
SR32	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
SR33	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
SR34	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
SR35	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
SR36	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
SR39	2007-000116	R-CHIP;120ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
SR4	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
SR41	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
SR42	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
SR43	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
SR44	2007-000093	R-CHIP;20Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
SR45	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
SR46	2007-001167	R-CHIP;75ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
SR49	2007-000539	R-CHIP;200ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
SR5	2007-000091	R-CHIP;12Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
SR50	2007-000305	R-CHIP;10Mohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
SR51	2007-000305	R-CHIP;10Mohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
SR52	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
SR54	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
SR6	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
SR7	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
SR8	2007-000091	R-CHIP;12Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
SR9	2007-000124	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
SVL1	3301-001419	CORE-FERRITE BEAD;AB,220ohm,1.6x0.8x0.8m	
SVL2	3301-001419	CORE-FERRITE BEAD;AB,220ohm,1.6x0.8x0.8m	
SW601	AC34-00003A	SWITCH MODE;-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,NT	
SW602	AC34-20100B	SWITCH-REC;-,-,X-9,-	
SW704	3404-001182	SWITCH-TACT;DC12V,50MA,100GF,6.0X6.0X5.0	
SW705	3404-001182	SWITCH-TACT;DC12V,50MA,100GF,6.0X6.0X5.0	
SW706	3404-001182	SWITCH-TACT;DC12V,50MA,100GF,6.0X6.0X5.0	
SW708	3404-001182	SWITCH-TACT;DC12V,50MA,100GF,6.0X6.0X5.0	
SW709	3404-001182	SWITCH-TACT;DC12V,50MA,100GF,6.0X6.0X5.0	
SY1	2801-000261	CRYSTAL-UNIT;33.8688MHz,50ppm,28-AAA,12p	
TM401	AC40-00001T	TM BLOCK;TCPL0601PD23A,G/L-SPLITTER,-,-	FRANCE
	AC40-00001R	TM BLOCK;TCMI0610PD13A,UHF-I(MO/HI),-,-	U.K.
	AC40-00016A	TM BLOCK;TMDG2-831A,PAL-G/I/K HIFI,-,-	COMMON
VC10	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
VC11	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
VC13	2203-001607	C-CERAMIC,CHIP;0.22nF,5%,50V,NP0,TP,1608	
VC17	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
VC18	2203-001607	C-CERAMIC,CHIP;0.22nF,5%,50V,NP0,TP,1608	
VC6	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
VC7	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
VC8	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
VC9	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
VE1	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
VE2	2401-000922	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5	
VE4	2401-001353	C-AL;470uF,20%,10V,GP,TP,8x11.5,5	
VE5	2401-001479	C-AL;470uF,20%,10V,GP,TP,-,-	
VE6	2401-001479	C-AL;470uF,20%,10V,GP,TP,-,-	
VE7	2401-001479	C-AL;470uF,20%,10V,GP,TP,-,-	
VIC1	1204-001978	IC-VIDEO PROCESS;LA73054,-,36P,-,SSOP,7V	
VL1A	3301-001419	CORE-FERRITE BEAD;AB,220ohm,1.6x0.8x0.8m	
VL6	2007-000033	R-CHIP;0OHM,5%,1/8W,DA,TP,3216	
VR29	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
VR30	2007-001167	R-CHIP;75ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
VR31	2007-001164	R-CHIP;75ohm,1%,1/16W,DA,TP,1608	
VR35	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
VZ1	0403-000720	DIODE-ZENER;MTZJ9.1B,9.1V,8.57-9.01V,500	
VZ2	0403-000720	DIODE-ZENER;MTZJ9.1B,9.1V,8.57-9.01V,500	
VZ3	0403-000720	DIODE-ZENER;MTZJ9.1B,9.1V,8.57-9.01V,500	
VZ4	0403-000720	DIODE-ZENER;MTZJ9.1B,9.1V,8.57-9.01V,500	
W111	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
W225	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
W238	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
W239	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
W655	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
W657	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
XT301	2801-001397	CRYSTAL-UNIT;4.433619MHz,20ppm,28-AAA,S,	
XT4N01	2801-003171	CRYSTAL-UNIT;18.432MHz,20PPM,28-AAM,4PF,	
XT601	2801-003318	CRYSTAL-UNIT;32.768KHz,20ppm,28-AAP,12.5	
XT602	2801-003139	CRYSTAL-UNIT;8MHz,50ppm,28-AAA,22pF,80oh	
ZC1	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC10	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC101	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC102	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
ZC103	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC104	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC105	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC106	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC107	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC108	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC109	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC11	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC112	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC113	2203-000041	C-CERAMIC,CHIP;0.01NF,0.25PF,50V,C0G,TP,	
ZC12	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC13	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC14	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC15	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC16	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC17	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC18	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC19	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC195	2203-001607	C-CERAMIC,CHIP;0.22nF,5%,50V,NP0,TP,1608	
ZC196	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC2	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC20	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC21	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC22	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC23	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC24	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC25	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC28	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC29	2203-000815	C-CERAMIC,CHIP;0.033NF,5%,50V,C0G,TP,160	
ZC3	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC30	2203-000815	C-CERAMIC,CHIP;0.033NF,5%,50V,C0G,TP,160	
ZC31	2203-000815	C-CERAMIC,CHIP;0.033NF,5%,50V,C0G,TP,160	
ZC32	2203-000815	C-CERAMIC,CHIP;0.033NF,5%,50V,C0G,TP,160	
ZC34	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC35	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC36	2203-000681	C-CERAMIC,CHIP;0.027NF,5%,50V,C0G,TP,160	
ZC37	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC38	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC4	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC40	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC42	2203-000815	C-CERAMIC,CHIP;0.033NF,5%,50V,C0G,TP,160	
ZC43	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC5	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC6	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC7	2203-000681	C-CERAMIC,CHIP;0.027NF,5%,50V,C0G,TP,160	
ZC78	2203-000998	C-CERAMIC,CHIP;0.047NF,5%,50V,C0G,TP,160	
ZC79	2203-000236	C-CERAMIC,CHIP;0.1NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
ZC80	2203-000998	C-CERAMIC,CHIP;0.047NF,5%,50V,C0G,TP,160	
ZC881	0403-001083	DIODE-ZENER;UDZ9.1B,9.1V,8.85-9.23V,200m	
ZC9	2203-005148	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZD401	0403-000390	DIODE-ZENER;UZP33B,33V,31.4-34.6V,1W,DO-	
ZD701	0403-001083	DIODE-ZENER;UDZ9.1B,9.1V,8.85-9.23V,200m	
ZD801	0403-000297	DIODE-ZENER;MTZ6.2B,6.2V,5.96-6.27V,500m	
ZD882	0403-001083	DIODE-ZENER;UDZ9.1B,9.1V,8.85-9.23V,200m	
ZDA880	0403-001083	DIODE-ZENER;UDZ9.1B,9.1V,8.85-9.23V,200m	
ZDA881	0403-001083	DIODE-ZENER;UDZ9.1B,9.1V,8.85-9.23V,200m	
ZDA882	0403-001083	DIODE-ZENER;UDZ9.1B,9.1V,8.85-9.23V,200m	
ZDA883	0403-001083	DIODE-ZENER;UDZ9.1B,9.1V,8.85-9.23V,200m	
ZDA884	0403-001083	DIODE-ZENER;UDZ9.1B,9.1V,8.85-9.23V,200m	
ZDA885	0403-001083	DIODE-ZENER;UDZ9.1B,9.1V,8.85-9.23V,200m	
ZDA895	0403-000720	DIODE-ZENER;MTZJ9.1B,9.1V,8.57-9.01V,500	
ZDA896	0403-000720	DIODE-ZENER;MTZJ9.1B,9.1V,8.57-9.01V,500	
ZDA897	0403-000720	DIODE-ZENER;MTZJ9.1B,9.1V,8.57-9.01V,500	
ZDA898	0403-000720	DIODE-ZENER;MTZJ9.1B,9.1V,8.57-9.01V,500	
ZDS805	0403-001083	DIODE-ZENER;UDZ9.1B,9.1V,8.85-9.23V,200m	
ZDS806	0403-000720	DIODE-ZENER;MTZJ9.1B,9.1V,8.57-9.01V,500	

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
ZDS807	0403-001083	DIODE-ZENER;UDZ9.1B,9.1V,8.85-9.23V,200m	
ZDS808	0403-000720	DIODE-ZENER;MTZJ9.1B,9.1V,8.57-9.01V,500	
ZDS809	0403-000720	DIODE-ZENER;MTZJ9.1B,9.1V,8.57-9.01V,500	
ZDS810	0403-001083	DIODE-ZENER;UDZ9.1B,9.1V,8.85-9.23V,200m	
ZDS811	2007-000872	R-CHIP;4.7KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
ZDS813	0403-001083	DIODE-ZENER;UDZ9.1B,9.1V,8.85-9.23V,200m	
ZE1	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
ZE100	2401-000922	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5	
ZE2	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
ZE3	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
ZE4	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
ZIC1	1204-002092	IC-DECODER;ZR36742,QFP,208P,28X28MM,PLAS	
ZIC2	1105-001513	IC-DRAM;IS42S16400A-7T,1Mx16Bitx4Bit,T	
ZIC3	1107-001369	IC-FLASH MEMORY;MBM29LV800BA-90PFTN,512K	
ZIC7	1103-001204	IC-EEPROM;24C021,256x8Bit,SOP,8P,150MIL,	
ZIC8	0801-002701	IC-CMOS LOGIC;74VHCT125A,BUFFER,TSSOP,14	
ZL10	3301-001419	CORE-FERRITE BEAD;AB,220ohm,1.6x0.8x0.8m	
ZL11	3301-001419	CORE-FERRITE BEAD;AB,220ohm,1.6x0.8x0.8m	
ZL195	3301-001419	CORE-FERRITE BEAD;AB,220ohm,1.6x0.8x0.8m	
ZL2	2007-000033	R-CHIP;0OHM,5%,1/8W,DA,TP,3216	
ZL3	2007-000033	R-CHIP;0OHM,5%,1/8W,DA,TP,3216	
ZL5	3301-001419	CORE-FERRITE BEAD;AB,220ohm,1.6x0.8x0.8m	
ZL6	3301-001419	CORE-FERRITE BEAD;AB,220ohm,1.6x0.8x0.8m	
ZL7	3301-001419	CORE-FERRITE BEAD;AB,220ohm,1.6x0.8x0.8m	
ZL78	3301-001309	CORE-FERRITE BEAD;AB,47ohm,1.6x0.8x0.8mm	
ZL8	3301-001419	CORE-FERRITE BEAD;AB,220ohm,1.6x0.8x0.8m	
ZL9	3301-001419	CORE-FERRITE BEAD;AB,220ohm,1.6x0.8x0.8m	
ZR1	2007-000360	R-CHIP;12ohm,1%,1/16W,DA,TP,1608	
ZR10	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
ZR101	2007-000076	R-CHIP;330ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
ZR11	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
ZR12	2011-000816	R-NETWORK;100ohm,5%,63mW,L,CHIP,8P,TP	
ZR14	2007-001164	R-CHIP;75ohm,1%,1/16W,DA,TP,1608	
ZR15	2007-001164	R-CHIP;75ohm,1%,1/16W,DA,TP,1608	
ZR16	2007-001164	R-CHIP;75ohm,1%,1/16W,DA,TP,1608	
ZR17	2007-001164	R-CHIP;75ohm,1%,1/16W,DA,TP,1608	
ZR18	2007-001164	R-CHIP;75ohm,1%,1/16W,DA,TP,1608	
ZR19	2007-001164	R-CHIP;75ohm,1%,1/16W,DA,TP,1608	
ZR2	2007-000360	R-CHIP;12ohm,1%,1/16W,DA,TP,1608	
ZR20	2007-001164	R-CHIP;75ohm,1%,1/16W,DA,TP,1608	
ZR21	2007-001164	R-CHIP;75ohm,1%,1/16W,DA,TP,1608	
ZR22	2007-000113	R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
ZR23	2007-000113	R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
ZR24	2007-000113	R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
ZR25	2007-000113	R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
ZR26	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
ZR27	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
ZR28	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
ZR29	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
ZR3	2007-000118	R-CHIP;390ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
ZR30	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
ZR31	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
ZR32	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
ZR33	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
ZR34	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
ZR35	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
ZR36	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
ZR37	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
ZR38	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
ZR39	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
ZR4	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
ZR40	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
ZR41	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
ZR44	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
ZR45	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
ZR46	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
ZR48	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
ZR5	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
ZR56	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
ZR57	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
ZR6	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
ZR62	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
ZR63	2007-001164	R-CHIP;75ohm,1%,1/16W,DA,TP,1608	
ZR7	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
ZR78	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
ZR79	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
ZR80	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
ZR91	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
ZR92	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
ZR93	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
ZR94	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
ZR95	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
ZR96	2007-000303	R-CHIP;10KOHM,5%,1/8W,DA,TP,3216	
ZR97	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
ZR98	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
ZY1	2801-004279	CRYSTAL-UNIT;27.00MHz,10ppm,28-AAA,20pF,	
602	**AC92-01318A**	**ASSY PCB-SMPS;COMBO4,SMPS PCB ASS'Y**	
BD1S01	AC27-92001M	COIL-INDUCTOR;RH3.5X6.5RS,BEAD(RADIAL),-	
BD1SS3	AC27-92001M	COIL-INDUCTOR;RH3.5X6.5RS,BEAD(RADIAL),-	
C1P101	2401-003137	C-AL;330UF,20%,50V,WT,TP,10X16MM,5	
C1P102	2401-002299	C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,TP,5x7,5	
C1P103	2401-002299	C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,TP,5x7,5	
C1P104	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
C1P105	2401-002299	C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,TP,5x7,5	
C1P106	2401-000463	C-AL;10uF,20%,35V,GP,-,5x5,2mm	
C1P107	2401-000414	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7,5	
C1P109	2401-000463	C-AL;10uF,20%,35V,GP,-,5x5,2mm	
C1P110	2401-000463	C-AL;10uF,20%,35V,GP,-,5x5,2mm	
C1P111	2401-000463	C-AL;10uF,20%,35V,GP,-,5x5,2mm	
C1P112	2401-002299	C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,TP,5x7,5	
C1P113	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
C1P114	2401-000414	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7,5	
C1P115	2401-003122	C-AL;4.7uF,20%,50V,LL,TP,4X7,1.5	
C1P116	2401-003122	C-AL;4.7uF,20%,50V,LL,TP,4X7,1.5	
C1SA04	2201-000322	C-CERAMIC,DISC;2.2NF,10%,2KV,Y5P,TP,13X5	⚠
C1SD02	2305-001021	C-FILM,MPEF;100nF,20%,275V,TP,17.5x7x13.	⚠
C1SD12	2305-001029	C-FILM,MPEF;10nF,10%,630V,TP,12x9x12.5,5	
C1SD13	2305-001029	C-FILM,MPEF;10nF,10%,630V,TP,12x9x12.5,5	
C1SD16	2201-000012	C-CERAMIC,DISC;0.22NF,10%,1KV,Y5P,TP,6.3	
C1SF01	2201-000322	C-CERAMIC,DISC;2.2NF,10%,2KV,Y5P,TP,13X5	⚠
C1SF02	2401-002608	C-AL;33uF,20%,35V,GP,TP,5x11,5	
C1SQ04	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
C1SS01	2305-001021	C-FILM,MPEF;100nF,20%,275V,TP,17.5x7x13.	⚠
C1SS03	2201-000916	C-CERAMIC,DISC;0.1NF,10%,400V,Y5U,TP,10X	
C1SS04	2201-000916	C-CERAMIC,DISC;0.1NF,10%,400V,Y5U,TP,10X	
C1SS06	2401-002299	C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,TP,5x7,5	
C1SS10	2401-003303	C-AL;82uF,20%,400V,GP,BK,22X30,10	
C1SS15	2401-003480	C-AL;1000UF,20%,10V,LZ,TP,10X16MM,5	
C1SS16	2401-001479	C-AL;470uF,20%,10V,GP,TP,-,-	
C1SS17	2401-003480	C-AL;1000UF,20%,10V,LZ,TP,10X16MM,5	
C1SS18	2401-001992	C-AL;2200UF,20%,10V,WT,TP,10X20MM,5	
C1SS19	2401-000385	C-AL;10uF,20%,100V,GP,TP,6.3x11,5	
C1SS20	2201-000812	C-CERAMIC,DISC;2.2NF,20%,400V,Y5U,BK,12.	
C1SS21	2401-001126	C-AL;330uF,20%,25V,WT,TP,10x12.5,5	
C1SS22	2401-003477	C-AL;330UF,20%,25V,LZ,TP,10X12.5MM,	
C1SS26	2401-001126	C-AL;330uF,20%,25V,WT,TP,10x12.5,5	
C1SS27	2301-000129	C-FILM,PEF;100nF,5%,50V,TP,10X9X4.3X5,5m	
C901A	2202-002037	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100nF,80-20%,50V,Y5V	
CN101	3710-001919	CONNECTOR-SOCKET;16P,1R,2.5MM,ANGLE-F,SN	
CN1SS1	3711-000178	CONNECTOR-HEADER;1WALL,2P,1R,3.96mm,STRA	
D1P103	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
D1P104	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
D1P105	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
D1P107	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
D1P108	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
D1SF01	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
D1SF02	0402-001195	DIODE-RECTIFIER;F1T4,400V,1.0A,TS-1,TP	
D1SS01	0402-001196	DIODE-RECTIFIER;1T5,600V,1A,TS-1,TP	
D1SS02	0402-001196	DIODE-RECTIFIER;1T5,600V,1A,TS-1,TP	
D1SS03	0402-001196	DIODE-RECTIFIER;1T5,600V,1A,TS-1,TP	
D1SS04	0402-001196	DIODE-RECTIFIER;1T5,600V,1A,TS-1,TP	
D1SS11	0402-000012	DIODE-RECTIFIER;UF4007,1KV,1A,DO-41,TP	
D1SS12	0404-001180	DIODE-SCHOTTKY;SE55,45V,5000MA,TO-220A,B	
D1SS13	0404-001180	DIODE-SCHOTTKY;SE55,45V,5000MA,TO-220A,B	
D1SS14	0404-001180	DIODE-SCHOTTKY;SE55,45V,5000MA,TO-220A,B	
D1SS15	0402-001195	DIODE-RECTIFIER;F1T4,400V,1.0A,TS-1,TP	
D1SS16	0402-001194	DIODE-RECTIFIER;UG2D,200V,2A,DO-204AC,TP	
D1SS19	0402-001195	DIODE-RECTIFIER;F1T4,400V,1.0A,TS-1,TP	
F1SD01	3601-001123	FUSE-CARTRIDGE;250V,1.6A,TIME-LAG,CERAMI	⚠
FZ01	3601-001240	FUSE-RADIAL LEAD;50V,1A,-,-,5.0x4.0x5.0m	
FZ02	3601-001240	FUSE-RADIAL LEAD;50V,1A,-,-,5.0x4.0x5.0m	
FZ03	3601-001240	FUSE-RADIAL LEAD;50V,1A,-,-,5.0x4.0x5.0m	
FZ04	3601-001240	FUSE-RADIAL LEAD;50V,1A,-,-,5.0x4.0x5.0m	
IC1S02	0604-000186	PHOTO-COUPLER;TR,-,200mW,DIP-4,ST	⚠
IC1S03	AC14-12006D	IC;KA431Z,TO-92,TAPING	
IC1SS2	1203-002805	IC-PWM CONTROLLER;ICE2BS01,PDIP,8P,9.52X	
L1P102	AC27-12001N	COIL CHOKE;10UH-15%,RA,K-30,Q80,150KHZ,-	
L1SS01	AC29-00002A	FILTER LINE NOISE;-,30mH,-,-,BLF-2116	
L1SS02	AC29-00003A	FILTER LINE NOISE;-,20mH MIN,-,-,-	
L1SS03	AC27-12001N	COIL CHOKE;10UH-15%,RA,K-30,Q80,150KHZ,-	
L1SS04	AC27-12001N	COIL CHOKE;10UH-15%,RA,K-30,Q80,150KHZ,-	
L1SS05	AC27-12001N	COIL CHOKE;10UH-15%,RA,K-30,Q80,150KHZ,-	
PT1SD1	AC26-00012A	TRANS SWITCHING;EER3530,DIVA(EUROPE),-,2	⚠
Q1P101	0501-000616	TR-SMALL SIGNAL;KSC2328A-Y,NPN,1W,TO-92L	
Q1P102	0504-000142	TR-DIGITAL;KSR2001,PNP,300MW,4.7K/4.7K,T	
Q1P103	0501-000398	TR-SMALL SIGNAL;KSC945,NPN,250mW,TO-92,T	
Q1P104	0501-000616	TR-SMALL SIGNAL;KSC2328A-Y,NPN,1W,TO-92L	
Q1P105	0501-000616	TR-SMALL SIGNAL;KSC2328A-Y,NPN,1W,TO-92L	
Q1P106	0501-000616	TR-SMALL SIGNAL;KSC2328A-Y,NPN,1W,TO-92L	
Q1P107	0501-000616	TR-SMALL SIGNAL;KSC2328A-Y,NPN,1W,TO-92L	
Q1P108	0504-000142	TR-DIGITAL;KSR2001,PNP,300MW,4.7K/4.7K,T	
Q1P109	0501-000398	TR-SMALL SIGNAL;KSC945,NPN,250mW,TO-92,T	
Q1P110	0501-000616	TR-SMALL SIGNAL;KSC2328A-Y,NPN,1W,TO-92L	
Q1P111	0501-000616	TR-SMALL SIGNAL;KSC2328A-Y,NPN,1W,TO-92L	
R1P101	2001-000855	R-CARBON;560OHM,5%,1/4W,AA,TP,2.4X6.4MM	
R1P103	2001-000362	R-CARBON;150OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R1P104	2001-000449	R-CARBON;2.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
R1P105	2001-000969	R-CARBON;75OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R1P109	2001-000362	R-CARBON;150OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R1P110	2001-000449	R-CARBON;2.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
R1P111	2001-000062	R-CARBON;470OHM,5%,1/4W,AA,TP,2.4X6.4MM	
R1P112	2001-000302	R-CARBON;10OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R1P222	2001-000660	R-CARBON;33KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R1SD11	2006-000273	R-CEMENT;27KOHM,5%,2W,CA,BK,6.4X6.5X18M	
R1SD13	2006-000273	R-CEMENT;27KOHM,5%,2W,CA,BK,6.4X6.5X18M	
R1SD14	2001-000598	R-CARBON;3.3OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R1SF05	2001-000527	R-CARBON;22OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R1SF06	2004-000459	R-METAL;2.2Kohm,1%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R1SF07	2003-000105	R-METAL OXIDE;0.33ohm,5%,2W,AD,TP,6x16mm	
R1SQ11	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R1SR01	2001-000548	R-CARBON;270KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
R1SR02	2001-000548	R-CARBON;270KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
R1SR03	2001-000548	R-CARBON;270KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
R1SS01	2006-000262	R-CEMENT;2.7ohm,10%,2W,CB,TP,7.5x11x20.	
R1SS08	2001-000793	R-CARBON;47OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R1SS31	2001-000780	R-CARBON;470OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R1SS32	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R1SS33	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R1SS34	2004-000869	R-METAL;3Kohm,1%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R1SS35	2004-000459	R-METAL;2.2Kohm,1%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R1SS36	2008-001033	R-FUSIBLE(S);10ohm,5%,2W,AF,TP,3.9x10mm	
VA1SS1	1405-001026	VARISTOR;470V,600A,9x7mm,TP	
ZD1P02	0403-001211	DIODE-ZENER;MTZJ12B,11.44-12.03V,500MW,D	
ZD1P03	0403-000720	DIODE-ZENER;MTZJ9.1B,9.1V,8.57-9.01V,500	
ZD1P04	0403-000717	DIODE-ZENER;MTZJ5.1B,5.1V,4.94-5.2V,500m	
ZD1P05	0403-001211	DIODE-ZENER;MTZJ12B,11.44-12.03V,500MW,D	
ZD1P06	0403-000717	DIODE-ZENER;MTZJ5.1B,5.1V,4.94-5.2V,500m	
ZD1SS1	0403-000713	DIODE-ZENER;MTZJ20B,20V,18.63-17.7V,500m	
ZD1SS2	0403-001318	DIODE-ZENER;MTZJ4.3B,4.17-4.43V,500mW,DO	
701	**AC94-00174B**	**ASSY SORT-FUNCTION;DVD-V3500,03-SECCOM43**	
CN701	3710-001918	CONNECTOR-SOCKET;6P,1R,2MM,ANGLE,SN	
SW710	3404-001182	SWITCH-TACT;DC12V,50MA,100GF,6.0X6.0X5.0	
SW711	3404-001182	SWITCH-TACT;DC12V,50MA,100GF,6.0X6.0X5.0	
SW712	3404-001182	SWITCH-TACT;DC12V,50MA,100GF,6.0X6.0X5.0	
SW713	3404-001182	SWITCH-TACT;DC12V,50MA,100GF,6.0X6.0X5.0	
SW714	3404-001182	SWITCH-TACT;DC12V,50MA,100GF,6.0X6.0X5.0	
SW715	3404-001182	SWITCH-TACT;DC12V,50MA,100GF,6.0X6.0X5.0	
SW716	3404-001182	SWITCH-TACT;DC12V,50MA,100GF,6.0X6.0X5.0	
SW717	3404-001182	SWITCH-TACT;DC12V,50MA,100GF,6.0X6.0X5.0	